

Инструкция для работы на контрольно-кассовом аппарате  
**АМС-200Ф КЗ**

**Включит ККМ.**

Выбор режима: Администратор → [%+] → Выбор режима: Кассир/Оператор → [ВВОД] → Пароль кассира: (если он есть) → [ВВОД]  
→ Выбор кассира/о Касса → [ВВОД] → Кассир 1 вошли в режим кассира.

**Оформление продаж с единичным количеством**

(сумма) → (№ отдела) → [ВВОД] → [ИТОГ]

**Оформление продаж с не единичным количеством**

(кол-во) → [\*] → (цена) → (№ отдела) → [ВВОД] → [ИТОГ]

**Аннулирование**

(исправление при незакрытом чеке, т.е. кл. [ИТОГ] не нажата)

[СБРОС]

**Возврат**

(исправление при закрытом чеке, т.е. кл. [ИТОГ] нажата)

[ВОЗВРАТ] → (сумма) → (№ отдела) → [ВВОД] → [ИТОГ]

**X-Отчет**

(отчет без гашения)

[X] → Пароль X-отчета: → (если он есть) → [ВВОД] → Тип X-отчета: полный → [ВВОД]

**Z-Отчет**

(закрытие смены с записью сменной выручки в ФП)

[Z] → Пароль админ. → (если он есть) → [ВВОД]

**Внимание:** Z-отчет является документом строгой финансовой отчетности и хранится в течении 5 лет.

Контрольная лента по истечении 15 дней после проверки налоговыми органами может быть уничтожена