

Инструкция для работы на контрольно-кассовом аппарате ПОРТ DP-50, MP-55B, MP-55L

Включить ККА ВКЛ

Выход из любого режима осуществляется нажатием **ВЫКЛ**

Режим кассира

- → **1** → (пароль кассира 29) → **ИТОГ**

Оформление продаж с единичным накоплением

0 → (сумма) → (№ отдела) → **ПИ** → **ИТОГ**

Оформление продаж с не единичным накоплением

0 → (кол-во) → ***** → (сумма) → (№ отдела) → **ПИ** → **ИТОГ**

Аннулирование

(исправление при не закрытом чеке, кл **ИТОГ** не нажата)

1. Исправление последнего накопления **СТ**
2. Исправление всех накоплений **СТ... СТ**
3. Исправление любого накопления **С** → **X** → **СТ** → (повторить ошибочную операцию)

Возврат продажи

(исправление при закрытом чеке, кл **ИТОГ** нажата)

С → **СТ** → (сумма возврата) → (№ отдела) → **ИТОГ**

Акт возврата с прикрепленными к нему чеком клиента и чеком возврата необходимо хранить!

X – отчет

(отчет для проверки дневной выручки)

ВЫКЛ → **-** → **2** → (пароль 29) → **ИТОГ** → **0** К/Ч № → **ИТОГ**

Z - отчет

(отчет закрытия смены с записью сменной выручки в ФП)

ВЫКЛ → **-** → **3** → (пароль 29) → **ИТОГ** → **Н** → **ИТОГ**

Внимание: Z-отчет является документом строгой финансовой отчетности и хранится в течении 5 лет.

Контрольная лента по истечении 15 дней проверки налоговыми органами может быть уничтожена.

Выключение **ВЫКЛ** → **0**