

Инструкция для работы на контрольно-кассовом аппарате

ПОРТ DP-50, МР-55В, МР-55Л

(валютная версия)

Включить ККА ВКЛ

Выход из любого режима осуществляется нажатием **ВЫКЛ**

Режим кассира

- ► **1** ► (пароль кассира 29) ► **ИТОГ**

Оформление продаж с единичным накоплением

0 ► (сумма) ► (№ отдела) ► **ПИ** ► **ИТОГ**

Оформление продаж с не единичным накоплением

0 ► (кол-во) ► ***** ► (сумма) ► (№ отдела) ► **ПИ** ► **ИТОГ**

Оформление покупки с единичным накоплением

0 ► **№** ► (сумма) ► (№ отдела) ► **ПИ** ► **ИТОГ**

Оформление покупки с не единичным накоплением

0 ► **№** ► (кол-во) ► ***** ► (сумма) ► (№ отдела) ► **ПИ** ► **ИТОГ**

Аннулирование

(исправление при не закрытом чеке, кл **ИТОГ** не нажата)

1. Исправление последнего накопления **СТ**
2. Исправление всех накоплений **СТ** ... **СТ**
3. Исправление любого накопления **C** ► **X** ► **СТ** ► (повторить ошибочную операцию)

Возврат продажи

(исправление при закрытом чеке, кл **ИТОГ** нажата)

C ► **СТ** ► (сумма возврата) ► (№ отдела) ► **ИТОГ**

Возврат покупки

(исправление при закрытом чеке, кл **ИТОГ** нажата)

C ► **СТ** ► (сумма возврата) ► (№ отдела) ► **ИТОГ**

Акт возврата с прикреплёнными к нему чеком клиента и чеком возврата необходимо хранить!

X – отчет

(отчет для проверки дневной выручки)

ВЫКЛ ► - ► **2** ► (пароль 29) ► **ИТОГ** ► **0** К/Ч № ► **ИТОГ**

Z – отчет

(отчет закрытия смены с записью сменной выручки в ФП)

ВЫКЛ ► - ► **3** ► (пароль 29) ► **ИТОГ** ► **Н** ► **ИТОГ**

Внимание: Z-отчет является документом строгой финансовой отчетности и хранится в течении 5 лет.

Контрольная лента по истечении 15 дней проверки налоговыми органами может быть уничтожена.

Выключение **ВЫКЛ** ► **0**